



CUVELIER

“ L'INSTALLATION DE CHANTIER MAÎTRISÉE ”

Coffret d'étage tri

CET



PERFORMANCES

Destiné à l'ensemble des corps d'état et à la répartition des étages dans les bâtiments en construction ou en rénovation

Assure la protection et la sécurité du personnel employant du matériel électro portatif par des appareils différentiels à haute sensibilité (30 mA)

Répond aux exigences des départements prévention de la CARSAT

EQUIPEMENTS

Fermé par clef 455

Pied métallique et armoire métallique en tôle d'acier électro zingué

Coup de poing d'arrêt d'urgence

Double bornier BRT

Entrée

Disjoncteur 4 x 63A inter différentiel 30 mA

Protection :

- 1 disjoncteur 32A tetrapolaire
- 2 disjoncteurs 16A monophasé

Sortie :

- 4 prises 2 x 16A + T - 230 V
- 1 prise 3 x 32A + N + T - 400V
- 1 prise 3 x 32 + T - 400 V

DIMENSIONS

Hauteur : 960 mm

Largeur : 200 mm

Profondeur : 400 mm