



# CUVELIER

“ L'INSTALLATION DE CHANTIER MAÎTRISÉE ”

## Coffret de comptage tarif jaune 80 à 400A

CCTJ



### PERFORMANCES

Pour des besoins en puissance comprise entre 36 Kva et 250 Kva inclus

Indispensable à l'alimentation temporaire des chantiers à partir d'un poste MT/BT de distribution publique 400V

Conforme aux prescription EDF en terme de branchements électriques provisoires

### EQUIPEMENTS

Fermé par clef 455

Armoire métallique en tôle d'acier électro zingué

Double cadenassage EDF

12 ml de câble en amont 4X150<sup>2</sup> mis sous gaine blindé

TI

Compteur électronique

Sectionneur Amont/Aval

Chauffage 100 Watts et Néon d'éclairage

Sortie suivant les besoins

Disjoncteur différentiel réglable en sensibilité et en temporisation

80/160A

160/400A

200/250A

300/400A

Bornier 300°

### DIMENSIONS

Hauteur : 1630 mm

Largeur : 1000 mm

Profondeur : 560 mm